

# Nettoyage et entretien de votre VNI ou PPC

Une révision de votre appareil est effectuée périodiquement et selon les recommandations de la LPPR ( Liste des Produits et Prestations Remboursables) par un technicien **Ax'Air Santé**.

Néanmoins, entre chaque visite technique, nous vous recommandons d'être attentif au :

## • Nettoyage de l'appareil

- N'oubliez pas de débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne l'immergez pas dans l'eau.
- Chaque mois L'appareil peut être nettoyé avec un chiffon humide et un détergent doux.
- Eviter de mouiller les composants électriques
- N'utilisez pas de poudre abrasive ou de solvants ( alcool, acétone, etc ... ) pour nettoyer l'appareil et ses accessoires.

## • Nettoyage du filtre

- Chaque semaine le filtre doit être nettoyé.
- Pour cela, retirez le filtre situé sur le côté de l'appareil.
- Dépoussiez-le en le tapotant
- Ne pas utiliser d'eau
- Attention : le non respect de cette consigne peut nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

## • Nettoyage du masque et du circuit

- Lavez le masque tous les **jours** à l'eau savonneuse
- Lavez le circuit une fois par semaine.
- Rincez les soigneusement à l'eau courante et laissez-les sécher.
- Ne pas utiliser de lingettes désinfectantes, démaquillantes.

## • Nettoyage de l'humidificateur

- L'humidificateur, intégré à la machine, doit être vidé tous les jours .
- Les humidificateurs jetables doivent être changés régulièrement (pour la périodicité, un technicien **Ax'Air Santé** vous précisera la fréquence).
- Nettoyez le récipient à l'eau tiède avec quelques gouttes de vinaigre d'alcool de temps en temps pour éviter un dépôt de tartre.



### Dans cette fiche

- Nettoyage de l'appareil
- Nettoyage du filtre
- Nettoyage du masque et du circuit
- Nettoyage de l'humidificateur